




Music Streamer M1/M1T

Package Contents



Power Adaptor




Power Cord













Ethernet Cable


各部の名称

1:フロントパネル



- | | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| ① |  |  | ミュート時に点灯 |
| ② |  |  | 電源ON時に点灯 |
| ③ |  |  | DSD再生時に点灯 |
| ④ |  |  | PCM再生時に点灯 |
| ⑤ |  |  | ヘッドホンジャック
(6.3mm M1のみ) |


2: リアパネル



I2S Digital Audio Output

PIN1:SDATA-/DSDL-	PIN11:GND
PIN2:GND	PIN12:NC
PIN3:SDATA+/DSDL+	PIN13:NC
PIN4:BCK+/DSD CLK+	PIN14:NC
PIN5:GND	PIN15:NC
PIN6:BCK-/DSD CLK-	PIN16:NC
PIN7:LRCK-/DSD R-	PIN17:GND
PIN8:GND	PIN18:NC
PIN9:LRCK+/DSD R+	PIN19:+3.3V OUTPUT
PIN10:NC	

"I2S" is a digital audio output port that supports native differential digital audio signal with HDMI cable.



AES/EBU出力

I2S出力

同軸デジタル出力

RCA出力 (M1のみ)

電源コネクタ

電源スイッチ

Simple peripherals

High-speed peripherals

USBオーディオ出力

USB (外部ストレージ用)

RJ-45(1000base-T)

N8

Power On

1:電源ケーブルの接続

リアパネルの電源コネクタに付属のACアダプターを接続し、ACアダプターに電源コードをつなぎ、コンセントに接続します。

2:電源を入れる

リアパネルの電源スイッチを押すと電源が入り、フロントパネルのインジケーターが緑色に点灯します。

3:“VitOS Orbiter”のインストール

下記QRコードより、お使いのデバイスに合わせて、VitOS Orbiterをインストールしてください。



“VitOS Orbiter”でM1を設定

“VitOS Orbiter”をインストールしたiOS/androidデバイスからM1の設定が可能です。同一ネットワーク内にあるM1を見つけ、Tidal、amazon musicといったストリーミングサービスの設定や再生、NAS内の音楽データを再生できます。

メンテナンスおよび取り扱い上のご注意

取り扱い上のご注意

火事、感電を防ぐため、本体を雨や湿度のある場所に置かないでください。
感電などの危険を避けるため本体のカバーを空けないでください。
本体の側に可燃物など置かないでください。
本体は通気のよい適切な場所に正しく設置してください。
電源コードの上に重いものを置いたり、足で踏まないようにご注意ください。
雷雨や長時間使用しない時などは機器からプラグをはずしてください。
接続するときはすべての機器が電源オフになっていることを確認してください。

専用アプリVitOS Orbiterの詳しい使い方は弊社ホームページにてご覧いただけます。
下記URL、もしくはQRコードよりアクセスできます。

<https://kanjitsu.com/support-silent-angel/>



テクニカルサポート

Silent Angel製品の使用方法やメンテナンス、修理に関するご質問は、下記窓口よりお問い合わせください。

完実電気(株)サポートセンター

TEL : 050-3388-6838

コンタクトフォーム : <https://kanjitsu.com/contact/#form-heading>

輸入元/  完実電気株式会社
KANJITSU DENKI CO., LTD

URL : <http://www.kanjitsu.com>

本社 / 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-25 住友神保町ビル

大阪営業所 / 〒532-0012 大阪市淀川西中島2-14-6 新大阪第二ドイビル 9階

サポートセンター: tinfo@kanjitsu.com、TEL.050-3388-6838

(受付時間: 平日 10:00-17:00)